



Especificaciones	Monofásicas		Trifásicas	
KVA	5,0 a 15			
Voltaje	220		220/380	
Frecuencia	50 Hz.			
Equipamiento	LED Indicadores de	Arranque Por	Programación de Fabrica	Accesibilidad del Usuario
Red Disponible	•			
Red en Uso	•			
Generador Disponible	•			
Generador en Uso	•			
Operación Manual	•			
En Servicio	•			
Refrigeración	•			
Estabilización	•			
Baja tensión de Red o Generador	•			
Alta tensión de Red o Generador	•			
Arranque	•			
Baja tensión de la Red Pública, regulable de 160 a 210 Volts		•	180 Volts	
Ausencia de tensión Red Pública		•	•	
Sobre tensión Red Pública menor a 250 Volts		•	No Programable	
Arranque del generador de producida la anomalía en la Red, 1 a 240 segundos		•	2 segundos	
Duración de los intentos de arranque, 1 a 240 segundos		•	10 segundos	
Bloqueo del ciclo de arranque del motor después del tercer intento			•	
Transferencia de la carga al generador, 1 a 240 segundos			10 segundos	
Tiempo de refrigeración del grupo en vacío 1 a 240 segundos		•	60 segundos	
Operación Automática o Manual				•
Arranque y Detención				•
Transferencia de carga a Grupo				•
Transferencia de carga a Red				•
Parada de Emergencia				•
Desbloqueo				•
Funcionamiento mínimo en operación manual 15 Segundos			No Programable	
Dimensiones	Largo			
	Ancho	300 mm.		
	Altura	400 mm.		
Peso	11 Kg.			